

Circuit Safe

Enceintes pour boutons poussoirs

Les enceintes non métalliques pour boutons poussoirs Circuit Safe sont moulées de thermoplastique hautement raffiné qui résiste à la plupart des agents corrosifs. Qu'elles soient à couvercle de 1, 2 ou 3 ouvertures, à couvercle sans ouverture ou à ouvertures multiples, les enceintes pour boutons poussoirs de Carlon ont une résistance élevée aux chocs, une excellente résistance aux produits chimiques, une rigidité diélectrique élevée et une excellente durabilité pour les applications auxquelles elles sont destinées.

Caractéristiques:


- Embase et couvercle fabriqués de thermoplastique hautement raffiné
- Vis en acier inoxydable 304
- Tubes de montage filetés en laiton
- Résistance élevée aux chocs
- Température de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185°F)
- UL94-V2

Utilisations:

- Boutons poussoirs, interrupteurs et lampes témoins standard étanches à l'huile
- Entrées de conduits
- Boîtes de jonction
- Applications MRO et OEM

Normes:

- Les normes varient selon le produit
- Les enceintes à profil mince et couvercles à vis sans ouverture sont conformes aux exigences NEMA de types 1, 3, 3S, 3X, 3SX, 4, 4X, 12 et 13
- Les enceintes non métalliques à couvercle à charnières avec plusieurs ouvertures sont certifiées CSA



Enceintes à couvercle à vis avec 1, 2 ou 3 ouvertures

Répertorié UL selon UL50 pour les contrôles industriels

Les enceintes à montage mural pour boutons poussoirs sont moulées de thermoplastique gris hautement raffiné qui résiste à la plupart des agents corrosifs. Des ouvertures de grosseur universelle conviennent à tous les boutons poussoirs, interrupteurs et lampes témoins standard étanches à l'huile. Une plaque de mise à la terre est incluse sur le couvercle. Les appareils auxiliaires doivent être entérinés pour les applications NEMA appropriées.

Caractéristiques:

- Ouvertures à clavette de 30,5 mm pour boutons poussoirs
- Matériau : embase et couvercle en nylon
- Rebord de montage intégralement moulé
- Tubes de montage filetés en laiton
- Vis en acier inoxydable 304 (18-8) grosseur 8-32 x 3/8 po
- Températures de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185°F)



Enceintes à ouvertures de 30,5 mm pour boutons poussoirs†

N° de cat.	Style d'enceinte	Grandeur int. du boîtier A x B x C	Dim. de montage L x J	Dim. ext. hors tout avec support de montage Haut. x Larg. x Prof.					Qté Ctn std	Poids (lb)
					F	G	R	S		
CP100N	Une ouverture	3,13 x 2,81 x 3	4 x 2,38	4,88 x 3,50 x 3,38	3,38	3,25	0,63	2,5	12	9
CP200N	Deux ouvertures	5,38 x 2,81 x 3	6,25 x 2,38	7,13 x 3,50 x 3,38	5,63	3,25	0,63	2,5	8	8
CP300N	Trois ouvertures	7,38 x 2,81 x 3	8,50 x 2,38	9,38 x 3,50 x 3,38	7,88	3,25	0,63	2,5	6	7,60


Enceintes à ouvertures de 22 mm pour boutons poussoirs**

N° de cat.	Style d'enceinte	Grandeur int. du boîtier A x B x C	Dim. de montage L x J	Dim. ext. hors tout avec support de montage Haut. x Larg. x Prof.					Qté Ctn std	Poids (lb)
					F	G	R	S		
PX0010	Une ouverture	3,13 x 2,81 x 3	4 x 2,38	4,88 x 3,50 x 3,38	3,38	3,25	0,63	2,5	10	8,26
PX0007	Deux ouvertures	5,38 x 2,81 x 3	6,25 x 2,38	7,13 x 3,50 x 3,38	5,63	3,25	0,63	2,5	1	1,31
PX0011	Trois ouvertures	7,38 x 2,81 x 3	8,50 x 2,38	9,38 x 3,50 x 3,38	7,88	3,25	0,63	2,5	6	9,43
PX0008	Quatre ouvertures	7,38 x 2,81 x 3	8,50 x 2,38	9,38 x 3,50 x 3,38	7,88	3,25	0,63	2,5	1	1,60

* Toutes les enceintes Circuit Safe pour boutons poussoirs sont fournies avec des ouvertures de dimensions standard : 1-7/32 po de diamètre avec clavettes à 12 et 15 h.

† Dimensions en pouces à moins d'indications contraires. Appareils non inclus.

Schémas



Enceintes à profil mince et couvercle à vis sans ouverture pour instrumentation et commandes de petite taille

Répertorié UL selon UL50 pour les contrôles industriels

Conformes aux exigences NEMA types 1, 3, 3S, 3X, 3SX, 4, 4X, 12 et 13.

- Les enceintes à couvercle sans ouverture se percent facilement avec une scie sauteuse standard pour les entrées de conduits et les boutons poussoirs.
- Ces enceintes à montage mural sont moulées de thermoplastique gris hautement raffiné et résistent à la plupart des agents corrosifs.

Caractéristiques:

- Tubes de montage filetés en laiton
- Matériau : thermoplastique raffiné
- Rebord de montage intégralement moulé
- Vis en acier inoxydable 304 (18-8) grosseur 10-32 x 3/8 po
- Températures de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185°F)




Enceintes à couvercle à vis sans ouverture**

N° de cat.	Style d'enceinte	Grandeur int.	Dim. de	Dim. ext. hors tout avec					Qté Ctn	Poids
		du boîtier	montage	support de montage	F	G	R	S		
		A x B x C	L x J	Haut. x Larg. x Prof.						
CP100NB	Couvercle sans ouverture	3,13 x 2,81 x 3	4 x 2,38	4,88 x 3,50 x 3,38	3,38	3,25	0,63	2,5	12	9,60
CP200NB	Couvercle sans ouverture	5,38 x 2,81 x 3	6,25 x 2,38	7,13 x 3,50 x 3,38	5,63	3,25	0,63	2,5	8	8,8
CP300NB	Couvercle sans ouverture	7,38 x 2,81 x 3	8,50 x 2,38	9,38 x 3,50 x 3,38	7,88	3,25	0,63	2,5	6	8,20

* Toutes les enceintes Circuit Safe pour boutons poussoirs sont fournies avec des ouvertures de dimensions standard : 1/2 po de diamètre avec clavettes à 12 et 15 h.

† Dimensions en pouces à moins d'indications contraires. Appareils non inclus.

Schémas




Enceintes pour boutons poussoirs

Enceintes à couvercle à charnières et ouvertures multiples

Fabriquées de thermoplastique raffiné, ces enceintes sont idéales pour les applications qui exigent une forte résistance aux chocs et aux produits chimiques, une rigidité diélectrique élevée, ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries. Elles servent donc admirablement bien à l'extérieur comme à l'intérieur dans des applications industrielles, MRO et OEM. Les charnières non métalliques sont moulées à même et leurs capuchons tiennent le couvercle captif. Comme le couvercle est amovible, les mises au point sur site sont très faciles. Tout appareil auxiliaire doit être entériné NEMA pour l'application à laquelle il est destiné.

Caractéristiques:

- Pattes de montage non métalliques et quincaillerie complète de montage incluses
- Panneau de fond en acier de calibre 14 peint blanc ou en PVC de 1-1/8 po (à commander séparément)
- Matériau : embase et couvercle en thermoplastique raffiné
- Vis en acier inoxydable 304
- Tubes de montage filetés en laiton
- Couvercles conçus de façon à laisser plus d'espace intérieur dans le boîtier
- Charnières complètement non métalliques
- Températures de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185°F)



E108856 LR31146

Enceintes à couvercle à charnières avec multiples ouvertures de 30,5 mm pour boutons poussoirs*

N° de cat.	Nombre d'ouvertures	Dim. intérieures du boîtier(po)	Poids (lb)	Quantité.	Panneau de fond N° de cat. Acier / PVC.	Grosueur (po) Acier/PVC
J665P	4	6 x 6 x 5,88	2,42	1	JP66 / JP66P	4,88 x 4,88
J863P	6	8 x 6 x 3,63	1,86	1	JP86 / JP86P	6,75 x 4,88
J1085P	9	10 x 8 x 5,88	3,59	1	JP108 / JP108P	8,75 x 6,88
J12106P	12	12 x 10 x 6,88	4,29	1	JP1210 / JP1210P	10,75 x 8,88
J14126P	20	14 x 12 x 6,88	7,19	1	JP1412 / JP1412P	12,75 x 10,88
J16147P	25	16 x 14 x 7,63	11,20	1	JP1614 / JP1614P	14,75 x 12,88

Pour les enceintes de plus de 25 positions, veuillez consulter le service à la clientèle.

* Toutes les enceintes pour boutons poussoirs Circuit Safe sont fournies avec des ouvertures de dimensions standard : diamètre de 1 7/32 po avec clavettes à 12 et 15 h. Ouvertures ou positions spéciales disponibles sur demande.